用户方应给予的配合

1.电源: 380V，50HZ ,电压波动量为-5% ~ +10% ;当电压有较大波动，用户须配备稳压器，否则会导致低压电器处于非正常工作状态，电器件寿命降低或损坏、加工产品报废、电机报警导致停止工作、电脑硬盘损坏等问题。

2.气源:输出 0.6Mpa 以上 ,干燥清洁的压缩空气,供气量 0.3 立方米/分钟;如果空气干燥程度不够，用户应配备冷干机，否则会出现气动部件进水致使活塞摩擦阻力变大,磨损密封圈导致漏气等问题尤其冬天容易结冰,导致气动部件损坏加剧。

3.环境温度: 0°C ~ +40°C; 低于 0°C 会导致油水分离器、气罐等可能有水的部件结冰,润滑油因温度过低导致过于粘稠，影响润滑效果,从而导致部件的损坏或失效。

4.环境湿度:相对湿度 20 ~ 80%RH(非冷凝)。

5.远离强振源及电磁干扰;如果距离过近用户须配备滤波器，否则会引起电脑屏幕闪动、LED 灯闪动、驱动器报警、编码器异常，或干扰其他临近设备等问题。

6.少灰尘、无有害及腐蚀性气体的环境。

7 地基按供方地基图准备。

8.用户方应挑选具有高中以上文化水平、懂电脑基本操作、可长期在此岗位上工作的人员进行培训。